Однофазные ИБП
Альфа L-1/2k-230В-36/72В R/T

Модели: Альфа L-1k-230В-36В R/T
Альфа L-2k-230В-72В R/T

- Установка стойка/башня.
- Коэффициент выходной мощности 1.
- Уровень стабилизации выходного напряжения ±1%.
- Программируемые розетки управления питанием.
- ECO-режим для энергосбережения.
- Горячая замена батарей.
- Возможность работы с внешними батареями для обеспечения длительной автономии.
- Высокотоковое зарядное устройство серия А.

Технические характеристики

Название модели	Альфа L-1_2k-230В-36_72В R/T	Альфа L-1_2k-230В-36_72В R/T
Мощность	1-2кВА/1-2кВт	
Входные характеристики		
Номинальное напряжения	208/220/230/240 В, L+N+PE	
Диапазон входных напряжений	110-300 В	
Диапазон частот	50/60Hz±10%	
Входной Коэффициент мощности	≥0.99	
THDi	≤4% (линейная нагрузка); ≤5% (линейная нагрузка)	
Байпас		
Диапазон допустимых напряжений	208/220/230/240 В, L+N+PE	
Диапазон частот	50/60Hz±10%	
Выходные характеристики		
Диапазон выходных напряжений	380/400/415В,	
Выходной коэффициент мощности	1	
Точность подстройки	±1%	
THDu	≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка)	
Перегрузочные характеристики (режим работы от сети)	102-105% в течении 30 мин; 106-125% в течении 10 мин; 126-150% в течении 30 сек; >150%, переход на байпас спустя 200 мсек	
Перегрузочные характеристики (работа от АКБ)	102-105% в течении 10 мин; 106-125% в течении 1 мин; 126-150% в течении 10 сек; >150%, переход на байпас спустя 200 мсек	
Перегрузочные характеристики (байпас)	100-105% - неограниченное время; 106-125% в течении 10 мин; 126-150% в течении 60 сек; >150%, переход на байпас спустя 200 мсек	
Тип выходных розеток	IEC (Euro socket опционально)	

Москва:
111020, Москва,
2-я Синичкина, 9А стр.3, БЦ Синица Плаза
тел/факс: +7 (495) 287-33-88
e-mail: info@enelt.com

Казань:
420095, Республика Татарстан,
г.о. город Казань, ул. Серова, д.9А
тел/факс: +7 (843) 210-210-9
e-mail: info-kazan@enelt.com

www.enelt.com

Однофазные ИБП
Альфа L-1/2k-230В-36/72В R/T

Название модели	Альфа L-1_2k-230В-36_72В R/T	Альфа L-1_2k-230В-36_72В R/T
Батарея		
Номинальное напряжение	24/48/72В	36/72/96В
Тип	внешние	внешние
Зарядный ток	1-4А, настраив.	1-12А, настраив.
Системные характеристики		
КПД (режим работы от сети)	95,5%	
КПД (Работа от АКБ)	91,5%/90,5%/89,5%	
КПД (ECO режим)	98%	
Экран	Монохромный экран с кнопками управления	
IP уровень защиты	IP20	
Коммуникации	USB, RS485, карта релейных выходов (опционально), SNMP карта (опционально)	
Диапазон рабочих температур	работа: 0-40℃; хранение: -25-55℃	
Влажность	0-95% (без образования конденсата)	
Высота установки	＜1000m, далее мощность снижается 1% каждые 100м	
Уровень шума, не более	50dB	
Поддерживаемые стандарты	Безопасность: IEC/EN 62040-1; EMC: IEC/EN 62040-2; соответствие отраслевому стандарту: IEC/EN 62040-3	
Поддержка определения актуальной емкости АКБ	Да	
кнопка холодного старта	Да	
устройство защиты от перенапряжений, класс помех	440J	
Совместимость с ОС подключаемых устройств	Windows server 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix, and MAC	
Габариты и вес		
Вес ИБП, кг	8/11	6/8/11
Габариты ИБП без упаковки (Ш*Г*В, мм)	440*370*86 - для 2 кВА 440*450*86 - для 3 кВА	440*380*86 - для 1 кВА 440*450*86 - для 2 кВА 440*450*86 - для 3 кВА

Москва:
111020, Москва,
2-я Синичкина, 9А стр.3, БЦ Синица Плаза
тел/факс: +7 (495) 287-33-88
e-mail: info@enelt.com

Казань:
420095, Республика Татарстан,
г.о. город Казань, ул. Серова, д.9А
тел/факс: +7 (843) 210-210-9
e-mail: info-kazan@enelt.com

www.enelt.com